

PRÉAMPLIFICATEURS

# SPA-4

5  
ENTRÉES

4  
ZONES

MONO



## DESCRIPTION

Le préamplificateur-mélangeur SPA-4 offre 5 entrées routables sur 4 zones de sortie contrôlables séparément.

## CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 4 entrées universelles sur prise combo XLR & JACK 6,35 mm, MICRO/LIGNE et alimentation fantôme paramétrable
- 1 entrée AUX RCA
- 1 entrée TEL avec fonction priorité routable par zone
- 4 sorties zones chacune avec vumètre du niveau de sortie et réglage de volume
- 1 sortie Haut-Parleur de contrôle
- 1 sortie casque avec réglage de volume
- Alimentation commutable AC 115/230 V et DC 24 V
- Dimensions L x P x h : 482 x 310 x 133 mm (3 U)
- Poids : 4,5 kg

## DÉSIGNATION MODÈLES

Préamplificateur 4 zones.....SPA-4  
(code 02042)